着信音を選択する

各外線の着信音を選択する

外線からかかってきたときの着信音を、外線ボタン（またはDILINボタン）ごとに音を聞きながら設定することができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(208)	–	ET-EXU-Si (外部音源を使う場合)

1 メニューから<音設定>を呼び出す

①◎を押します。
②「4 電話機毎機能設定」を選択し、◎を押します。
③「2 音設定」を選択し、◎を押します。
④「1 外線着信音選択」を選択し、◎を押します。

<音設定>
1 外線着信音選択
2 内線着信音選択
3 ｷｰ押し確認音
4 着信音量設定
◀戻る ◆決定

2 ◎で選択し、◎を押す

- 「着信音（昼）」は昼の着信音「着信音（夜）」は夜の着信音（夜間切替を利用しているとき）を設定するときに選択します。
- 「着信音（昼夜）」は昼と夜の着信音（夜間切替を利用しているとき）を同じ設定にするときに選択します。
- 「2 着信音（夜）」を選択するとさらに夜モードの選択画面に移行しますので、夜モードを選択してください。

<外線着信音選択>
1 着信音（昼）
2 着信音（夜）
3 着信音（昼夜）
◀戻る ◆決定

3 着信音を設定する 外線 ボタンを押し、◎を押す

- 現在の登録内容が表示されます。
- ◎を押す前は、外線ボタンを押し替えることができます。

<着信音（昼）>
外線01 ：着信音11
■[外線]ﾎﾞﾀﾝ押下または外線番号(2桁)入力
(DILINは #+番号2桁)
◀戻る 決定

4 ◎で着信音を選択し、◎を押す

- 現在の設定内容が反転します。
- ◎を押すと、現在選択中の着信音を再生することができます。

<着信音（昼）>
00着信なし
11着信音11
12着信音12
13着信音13
◀戻る ◆決定 再生▶

5 設定完了画面が表示される

- 設定した着信音が鳴ります。
- 終了する場合は、◎を押します。
- ◎を押すと操作3に戻り、設定を繰り返すことができます。

<着信音（昼）>
外線01 ：着信音17

■設定完了！
終了 継続▶

補足説明

●着信音は下記のとおりです。
00着信なし
11～47着信音11～47
51～53着信音51～53（ﾒﾛﾃﾞｨ）
54着信音54（外部音源）
55～56着信音55～56（ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ）
99着信音99（無鳴動）
「着信なし」を選択すると着信／メッセージランプの点滅、ナンバー・ディスプレイ表示は行いません。「着信音99（無鳴動）」は着信音は鳴りませんが、着信／メッセージランプの点滅、ナンバー・ディスプレイ表示を行い、オフフック応答（鳴動外線のみ）を行うこともできます。
●工場出荷時は、収容位置が101～104、501～504の電話機の着信音が鳴るように設定されています。
●システム応答メッセージを着信音として利用する場合は、設定が必要です。[工事者設定208]

知っていると便利なこと

●外線ボタンを押さずに設定することもできます。操作4で外線ボタンの代わりに、外線番号（2桁）を押します。ストレートラインDIの場合は、DILINボタンの代わりに、#+DILIN番号（2桁）を押します。
●内線一般着信（P2-55）で使用するDILINボタンも着信音を設定することができます。

着信音を選択する

内線の着信音を選択する

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(521)	−	ET-EXU-Si (外部音源を使う場合)

内線からかかってきたときの着信音を、音を聞きながら設定することができます。

1 メニューから〈音設定〉を呼び出す

①◉を押します。
②「**4 電話機毎機能設定**」を選択し、◉を押します。
③「**2 音設定**」を選択し、◉を押します。
④「**2 内線着信音選択**」を選択し、◉を押します。



2 ◉で選択して、◉を押す

- 現在の設定内容が反転表示します。
- ◉を押す前に◉を押すと、現在選択中の着信音を再生することができます。



3 設定完了画面が表示される

- 設定した着信音が鳴ります。
- ◉を押すと終了します。



補足説明

●着信音は下記のとおりです。
1 1～**4 7**着信音11～47
5 1～**5 3**着信音51～53（ﾒﾛﾃﾞｨ）
5 4着信音54（外部音源）
5 5～**5 6**着信音55～56（ｼｽﾃﾑ応答ﾒｯｾｰｼﾞ）
●システム応答メッセージを着信音として利用する場合は、設定が必要です。[工事者設定521]

ご注意

●コードレス電話機（ディジタルハンドルコードレス電話機を含む）は、着信音54～56を設定するとメロディ1で鳴ります。

着信音を選択する

メロディ着信の曲目を選択する

メロディ着信や保留音で使うメロディを聞きながら選曲できます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
208-1	–	–

▶ 指定電話機：データ設定用電話機No.1

1 メニューから<ﾒﾛﾃﾞｨ選曲>を呼び出す

① ◉ を押します。

② 「5 ｼｽﾃﾑ機能設定」を選択し、◉ を押します。



③ 「3 音/着信ﾗﾝﾌﾟ設定」を選択し、◉ を押します。

④ 「2 ﾒﾛﾃﾞｨ選曲」を選択し、◉ を押します。

2 ◈ で設定するメロディ番号（1～3）を選択し、◉ を押す



3 ◈ で設定したいメロディを選択し、◉ を押す

- ◉ を押す前に、◈ を押すと、現在選択中の曲を再生することができます。



4 設定完了画面が表示される

- 設定したメロディが流れます。
- 終了する場合は、◉ を押します。
- ◈ を押すと操作2に戻り、設定を繰り返すことができます。



補足説明

●メロディ1～3は着信音51～53で使用するメロディです。
●保留音はメロディ1～3のいずれか一つが使用可能で、メロディ着信音と兼用となります。
●メロディ番号と曲目の対応は下記の通りです。

番号	曲目	作曲者
01	ザ・エンターティナー	SCOTT JOPLIN
02	カノン	JOHANN PACHELBEL
03	グリーンスリーブス	–
04	大きな古時計	HENRY CLAY WORK
05	くるみ割り人形ー花のワルツ	PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
06	春の歌	FELIX MENDELSSOHN
07	Jupiter	GUSTAV HOLST
08	ミッキーマウスマーチ	JIMMIE DODD
09	ジングルベル	JAMES PIERPONT
10	We Wish You A Merry Christmas	–